

**ООО Телесистемы**

**GPS ПРИЕМНИК  
для mAVR H.264**

***Инструкция по эксплуатации***

***Версия 08.12.26***

## Назначение

Устройство предназначено для применения совместно с mAVR H.264 при использовании системы интеллектуальной GPS видеозаписи. Устройство позволяет определить текущие координаты видеорекордера, используя сигналы GPS (система глобального позиционирования), а затем передавать эти данные в mAVR H.264 для отображения и сохранения координат видеозаписи. Устройство построено на базе чипа ANTARIS™ 4 SuperSense.

## Технические характеристики

- Напряжение питания приемника 3,3...5В
- Сила тока потребляемого приемником 40 мА
- Точность позиционирования + - 2,5м
- Время Старта (от момента включения до появления данных о координатах) менее 1 мин. (зависит от уровня приема)
- Формат выходных данных NMEA-0183
- Скорость передачи данных 9600 бит/сек
- Диапазон рабочих температур -40...+80С (на приемнике не допускается образование конденсата)
- Габаритные Размеры 11x30x37мм
- Вес 17гр



## Внешний вид

## **Подключение**

Выключите mAVR H.264 (остановите запись, см. Инструкцию на mAVR H.264). Подключите GPS приемник к разъему “PC” mAVR H.264. Настройте управление питанием GPS приемника согласно инструкции на mAVR H.264. Включите mAVR H.264 на запись.

После включения на приемнике включается красный светодиод и светится непрерывно, пока не будут определены правильно координаты. Когда приемник определит правильные координаты - светодиод начнет мигать.

## **Ограничение ответственности**

Фирма-изготовитель несёт ответственность только в рамках гарантийных обязательств за работу самого устройства и не берёт на себя ответственность за качество его установки, монтажа, прохождения радиосигнала и т.д. Так же фирма не несёт ответственности за любой ущерб, полученный от использования устройства, как для его владельца, так и для третьих лиц.

Вся ответственность за использование устройства возлагается на пользователя.

## **Техническая поддержка**

Техническая поддержка осуществляется бесплатно по E-mail ([support@telesys.ru](mailto:support@telesys.ru))

**Разработано и произведено:  
ООО"Телесистемы"  
Гарантийный талон**

Фирма «Телесистемы» берет на себя обязательства по гарантийному ремонту изделия в течение 1 года с момента продажи. Претензии по гарантийному ремонту не принимаются при:

- нарушении правил эксплуатации
- наличии механических повреждений
- отсутствии печати фирмы «Телесистемы» на данном документе.

Вопросы, связанные с возвратом и обменом изделия, решаются с организацией-продавцом, в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

**Номер** \_\_\_\_\_

**ОТК** \_\_\_\_\_

**Дата продажи** \_\_\_\_\_

**Продавец** \_\_\_\_\_

**Наш адрес:** 124489 Зеленоград, Сосновая аллея, д.10, строение 1

**Тел.:** (495) 638-8800 многоканальный

**Факс:** (499) 735-0491

**E-mail:** info@telesys.ru

**Http:** //www.telesys.ru

GPS-координаты для проезда к ООО "Телесистемы":

**55.98065 N**

**37.25224 E**